1. Remove diffuser from housing by sliding diffuser to one side, then lift up opposite side over flange as shown.
2. Remove armstrong from housing by squeezing armstrong to disengage from retaining slots.
3. Retirer le diffuseur du boîtier en le glissant d'un côté, puis soulever le côté opposé par-dessus le rebord, tel qu'illustré.
4. Pour retirer le panneau du boîtier, il suffit d'appuyer sur celui-ci pour le dégager des rainures de retenue.
5. Saque el difusor de la carcasa deslizándolo a un lado, luego levante el lado opuesto sobre el reborde como mostrado.
6. Retire el panel de alrededores apretando el panel de alrededores para soltarlo de las ranuras retenedoras.

1. Remove knockout from center of fixture housing as shown.
2. With power off, fit fixture housing up ceiling, centering knockout over outlet box and parallel on walls. Mark ceiling with pencil for mounting holes through (2) 1-/4" x 3-/8" slots. Drill 1/8" pilot hole at each location (if drill did not encounter ceiling joist, enlarge hole to ceiling fix accommodate toggle bolt).
3. Enlever la défonçurhure située au milieu du boîtier, tel qu'illustré.
4. Le couvercle électrique étant coupé courant, positionner le boîtier de l'appareil passe-les plafond, centrer la défonçurhure sur la boîte de service, en parallèle aux murs. Tracer une marque au plafond à l'aide d'un crayon par les (2) fentes de 1-/4 po x 3-/8 po pour indiquer l'endroit de montage. Percer un trou préliminaire de 1-/8 po à chaque endroit. (Si le percuteur ne rencontre pas une solive de plafond, agrandir le trou et employer un boulon à attelage).
5. Quite el "knockout" del centro de la carcasa del luminario como mostrado.
6. Con electricidad apagada, ensamble el luminario hacia el techo, centrando el "knockout" sobre la caja de toma de corriente y paralelo a las paredes. Con un lápiz marque el techo a ubicación de montaje a través de las (2) ranuras "1-/ 4 x 3-/8". Taladre un agujero piloto de 1-/8" en cada posición (si el taladro no encuentra la viga del techo, amplíe el agujero en el techo para acomodar pernos de expansión).

1. With power off, hold fixture up so cable ties and pull wires into fixture housing through the knockout hole.
2. Secure fixture housing at each end to ceiling with #10 wood screws or toggle bolts, (depending on structural conditions).
3. Le courant électrique étant coupé, soutenir l'appareil sous-il la boîte de sortie et acheminer les fils dans le boîtier de l'appareil par l'intérieur de la défonçurhure.
4. Fixer le boîtier au plafond à chaque extrémité à l'aide de vis à bois #10 ou des boulons à attelage selon les conditions de la structure.
5. Con la electricidad apagada, sostenga el luminario hacia la caja de toma de corriente y jale los alambres dentro de la carcasa del luminario por el agujero del "knockout".
6. Según las condiciones estructurales, asegure la carcasa al techo con tornillos de madera #10 o pernos de expansión en cada extremo de la carcasa.

1. With power off, make power supply connections as shown (ground wire to green ground screw, connect supply wires, black to black and white to white with wire nuts).
2. Replace wireway cover tabs in fixture housing (make sure no wiring is pinched under cover).
3. Le courant électrique étant coupé, effectuer le raccordement tel qu'illustré (fixer le fil de mise à la terre à la vis de MALT, connecter les fils d'alimentation, noir au noir et blanc au blanc à l'aide de capuchons de connexion).
4. Replacer les pattes du couvercle de formeture de la cible en U dans le boîtier de l'appareil (s'assurer qu'aucun fil n'est coincé sous le couvercle).
5. Con la electricidad apagada, haga las conexiones eléctricas como mostrado. (cable a tierra verde a tornillo verde de conexión a tierra, conecte los cables de suministro, negro a negro y blanco a blanco con capuchones de alambre).
6. Reemplace las lengüetas de la cubierta del canal del alambrado en la carcasa del luminario (asegúrese que ningún alambre esté pinchado bajo la cubierta).

1. Install lamps, insert pins of into T8 linear lamp into sockets and rotate 90°, mark on lamp must be as shown.
2. Install diffuser by hooking one side on housing flange. Carefully shift and lift opposite side over housing flange as shown.
3. Installer les lampes, loadrer les broches de la lampe linéaire T8 dans les douilles et tourner. La marque de 90 ° sur la lampe doit être visible.
4. Installez le diffuseur en accrochant un des côtés de la bride du boîtier à un crochet. Soulevez et placez prudemment le côté opposé par-dessus la bride du boîtier tel qu'illustré.
5. Instale las lámparas, inserte las clavijas de la lámpara lineal T8 en los enchufes y gire. La marca de 90° debe ser vista.
6. Instale el difusor al enganchar un lateral en el reborde de la carcasa. Gire y levante cuidadosamente el lateral opuesto sobre el reborde de la carcasa tal como se indica.

DESS BALLAST INFORMATION	INFORMATION SUR LE BALLAST DESS	INFORMACIÓN DEL BALASTRO DESS
• TYPE: MAG / Electronic • POWER FACTOR: High • LAMP CONFIGURATION: Centered Tandem • STARTING METHOD: Instant • MIN. STARTING TEMP: -20° F (-29°C)	• TYPE : MAG / Electronique • FACTEUR PUISSANCE : Haute • CONFIGURATION LAMPE : Tandem centré • MÉTHODE D'AMORÇAGE : Instantané • TEMPÉRATURE MIN. D'AMORÇAGE : -20° F (-29°C)	• TIPO: MAG / Electrónico • FACTOR POTENCIA: Alto • CONFIGURACIÓN LÁMPARA: Tandem centrado • MÉTODO DE ARRANQUE: Instantáneo • TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE: -20° F (-29°C)
To Replace Ballast: **CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN**	**Pour Remplacer le Ballast :** **CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ**	**Para reemplazar el balastro:** **CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO**
Bulbs needed (Not supplied): Recommended for use with: (4) F28T8/SPX835 bulbs that have a minimum of 10,000 hours life. 7364 Delivered Lumens	**Lampes requises** (Ampoules non fournies): Conçue recommandé avec: (4) F28T8/835 lampes d'une durée de vie minimale de 10,000 heures. 7364 Lumens entregado	**Lámparas requeridas** (bombillas no suministradas): Recomendado para uso con: (4) F28T8/835 lámparas que tienen un mínimo de 10,000 horas de vida. 7364 Lumens entregado

*WARRANTY	
*GARANTIE	
*GARANTÍA	

LIGHT▲HOME!

⚠ WARNING

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ ADVERTENCIA

LITHONIA LIGHTING.

An Acuity Brands Company

ACUITY BRANDS LIGHTING, INC.
ONE LITHONIA WAY, CONYERS, GEORGIA 30012-4881
www.lithonia.com
ENSAMBLADO EN MÉXICO - ASSEMBLÉ EN MEXICO - ENSAMBLADO EN MÉXICO

If lamp is marked ☡ it contains Mercury.
Follow disposal laws. See WWW.LAMPRE.COM.

Si la lampe indique ☡ elle contient du mercure.
Suivre les lois sur l'élimination des déchets.

Si la lámpara está marcada ☡ es que contiene Mercurio.
Siga leyes de disposición.